

GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY VOLT POLSKA INVERTER 2000W 230V

INDEKS: 6GENIV2000

EAN: 5903293765326

Benzynowy agregat prądotwórczy INVERTER 2000W 230V to urządzenie przeznaczone do zagwarantowania alternatywnego źródła energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, w przypadku prac remontowych, ogrodowych czy w czasie podróży. Sprawdza się przy zasilaniu w warsztacie, domu, biurze, na kempingu, budowie, łodzi etc. Urządzenie jest 1-cylindrowe, 4-suwowe, chłodzone powietrzem.

Najważniejsze cechy:

- Oszczędny czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem
- Wskaźnik poziomu paliwa
- 2 gniazda 230V
- Wskaźniki ostrzegawcze oleju i przeciążenia
- Silnik uruchamiany za pomocą rozrusznika ręcznego
- Nowoczesny, minimalistyczny design
- Wygodny i prosty w obsłudze - wyposażony w uchwyty do przenoszenia

Zastosowanie przy zasilaniu awaryjnym w m.in. domach, samochodach kempingowych, ciężarówkach, łódkach, jachtach

Parametry techniczne:

MODEL	INVERTER 2000W 230V
Moc całkowita (chwilowa)	2000W
Moc ciągła	1800W
Napięcie wyjściowe	230VAC
Częstotliwość wyjściowa	50Hz
Pojemność silnika	79,8cm ³
Maksymalna moc silnika	~3HP/5000 obr.
Zapłon	Pełny tranzystor
Pojemność zbiornika na paliwo	3,6L
Pojemność zbiornika na olej	0,35L
Rodzaj oleju	SE 15W-30
Poziom hałasu	94dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	4h (moc znamionowa)
Wymiary/Waga	478x298x460mm/19,5kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	500x328x475mm/21,5kg



INVERTER 2000W 230V



INVERTER 2000W 230V



INVERTER 2000W 230V



INVERTER 2000W 230V